GUIDE 10 PLUS
BATTERY PACK

Cihazınızı Tanıyın

ASIN
Dayanıklı askı uzantısı uygun depolama olanağı sağlar

KORUYUN
Piller şeffaf kapının ardında güvenli şekilde korunur.

GÜÇ VERİN
Taşınabilir elektronik cihazları doğrudan USB çıkış portundan şarj edin.

AYDINLATIN
Hiçbir zaman değiştirme gereksinimi olmayan parlak LED ışıkla donatılmıştır.

Başlarken

1. Cihaz garantinizi adresimizden kaydedin www.GOALZERO.com/warranty
2. Pilleri doğru yönde yerleştirin.
3. Başlangıç düğmesi ile çalıştırın “ON” ve kullanın.
4. Herhangi bir GOAL ZERO Nomad solar panel veya USB kaynaktan şarj edin

Cihazınızı nasıl kullanacaksınız?

1. ***Başlatma Düğmesi***
‘on’ konumuna getirip cihazı çalıştırın, konumuna getirerek aydınlatmayı açın. Aşağıdaki kılavuza bakınız.

2. ***LED Uyarıcı***
Çalışma ve şarj durumunu gösterir. Aşağıdaki kılavuza bakınız.

3. ***USB çıkış portu***
USB cihazları şarj eden herhangi bir USB kablo kullanılabilir. GUIDE 10 PLUS çalıştırmak için ‘on.’ Konumuna getirin.

4. ***LED aydınlatma***
Her şarj için 100+ saat ışık verir Başlatma düğmesi ile çalıştırın.

5. ***Solar şarj portu***
GOAL ZERO Nomad 7 veya Nomad 3.5 solar panel ile şarj edin.

6. ***Mini-USB şarj portu***
Bilgisayar gibi USB kaynaklardan şarj edilebilir.



NOMAD 3.5'DEN ŞARJ EDERKEN	NOMAD 7'DEN ŞARJ EDERKEN	KULLANIMDA İKEN
KIRMIZI YANIP SÖNER 0-50%	YAVAŞ KIRMIZI YANAR 0-50%	SABİT YEŞİL
YEŞİL YANIP SÖNER 50-100%	YAVAŞ YEŞİL YANAR 50-80%	SABİT SARI
	HIZLI YEŞİL YANAR 80-100%	SABİT KIRMIZI GÜÇ YOK
İYİ GÜNIŞIĞINDA 6 SAAT ŞARJ SÜRESİ	İYİ GÜNIŞIĞINDA 3 SAAT ŞARJ SÜRESİ	
USB'DEN ŞARJDA 8 SAAT CİVARINDA ŞARJ		

- "OFF" - USB çıkış durdurulmuş
- "ON" - USB çıkış başlatıldı
- "IŞIK" - LED ışık ON durumunda - USB çıkış durdurulmuş
- "OFF" Durumunda saklayın
- Her durumda şarj eder.

Teknik Özellikler

Kullanım	
Aşağıdakilerle şar edillir	***Yaklaşık. şarj zamanı:***
herhangi USB güç kaynağı	8-10 saat
GOAL ZERO Nomad 3.5 (solar port)	6-8 saat
GOAL ZERO Nomad 7 (solar port)	2-4 saat
Girişler	
USB-mini port	5V, 0.7A max (3.5W)
Solar port	6.5V, 1.5A max (7W)
Çıkışlar	
Piller	4x AA veya AAA** NiMH
USB standart port	5.0V, 1.0A max (5W)
Aydınlatma	100mW beyaz LED, 100+ saat*
Dahili	
Pil Kapasitesi	10 Wh*, yanlızca NiMH pil ile
Kullanım Ömrü	yüzlerce dolum
Raf Ömrü	24 ay*
Genel	
Ağırlık- piller ile	0.18 kg
Ölçüler	6x10x2 cm
Garanti	24 ay
Sertifikalar	FCC ve CE
Optimal Çalışma Isısı.	0-40ºC

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi Piller kullanılabilir?

• Herhangi AA veya AAA** NiMH pil kullanılabilir ve şarj edilebilir.
• Diğer tip pilleri tavsiye etmiyoruz.
• 4 aynı ölçüde pil aynı anda şarj edilmelidir!, tümünün boş olması gerekmez.

Nasıl şarj ederim?

• Solar: GOAL ZERO Nomad 3.5 veya Nomad 7 ile hızlı şarj için solar kablo kullanın.
• USB: Bilgisayar gibi herhangi USB kaynak veya GOAL ZERO güç üniteleri

Su geçirmez midir?

Hayır, ancak değişik durumlara dayanıklıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmamaya dikkat ediniz. Ani yağmur Düşüşleri muhtemelen cihazınıza zarar vermeyecektir.

Sistem nasıl korunuyor?

Kullanımı tak-çalıştır şeklindedir. Dahili pil yönetim sistemi aşırı şarj ve aşırı deşarj a karşı sistemi korur. USB çıkış yalnızca gerektiği kadar enerji verir. .

Paket İçeriği

Mini-USB şarj kablosu
Solar şarj kablosu

Uyumlu Cihazlar

Taşınabilir USB Cihazlar:
Cep Telefonu, Akıllı Telefon
GPS, MP3 çalar

GOAL ZERO Ürünleri:
NOMAD solar paneller
LUNA, BOLT, BLAZE
aydınlatma

• Garantinizi kaydedin
• Demo videoyu izleyin
• Kılavuzu indirin

GOALZERO POWER AWAKENS

KULLANICI KILAVUZU

GUIDE TO PLUS™ BATTERY PACK

İTHALATÇI:
Betsis Bilgisayar ve Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:2 No 9-0039 34384
Okmeydani Sisli Istanbul Turkiye
Tel: +90 212 320 51 51
Email: info@betsis.com.tr
Fax+90 212 222 50 43

www.betsis.com.tr

ÜRETİCİ:
Telefon: 888.794.6250

Adres: 14864 Pony Express Road Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM